



- ▶ L'antenne est un simple fil de 20m.
- ▶ La terre est un fil relié à une canalisation, un radiateur ou une prise de terre.

▶ Le condensateur variable pourra être remplacé par deux condensateurs céramique de valeur 330pF montés en série avec deux condensateurs ajustables de 5,2 à 30pF.

▶ Les commutateurs sont des modèles à 12 positions dont 5 sont utilisées.

▶ Le bobinage est effectué en fil isolé de soie ou émaillé de 2/10mm sur tube plastique de Ø 6mmx180mm.

▶ Le casque est un haut-parleur ou un écouteur cristal 2000 Ohms.

▶ La diode peut être n'importe quelle diode de détection.

